



# БЕНЗИНОВЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИЯ JPG



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

# БЕНЗИНОВЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ -- СЕРИЯ JPG

ГРУППА		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
Выходная мощность	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
Макс. Выходная мощность	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
Напряжение	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
Частота	Hz	50/60	50/60	50/60	50
Количество фаз		Однофазовая	Однофазовая	Однофазовая	Однофазовая
Тип регулирования напряжения		AVR	AVR	AVR	AVR
Режим работы		Мануэль/ Электрический	Мануэль/ Электрический	Мануэль/ Электрический	Электрический
Емкость топливного бака	L	15	40	40	41
Потребление топлива	л/час	1.45	2,65	3.6	5.8
Непрерывное рабочее время	час	8	15	11	7
Уровень шума дБ(А) 25% на расстоянии 7 м		92/94	94/96	96/97	98
Вес нетто	kg	52	96	96	142
Размеры упаковки	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
Двигатель		JC225	JC390	JC460	J670C
Объем цилиндра	ml	223	389	458	670
Емкость масла	L	0,6	1.1	1.1	1.1
Нагрузка	20GP/40GP/ 40HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)