



Зварювальні Генератори



www.jcbenergy.es

ГРУПА		JBW 190	JDW 180E	JDW 180EC
Зварювальний апарат				
Поточний діапазон регулювання	A	50-190	50-180	50-180
Безперервний коефіцієнт зварювального навантаження	%	60	60	60
Номінальна робоча напруга зварювання	DCV	25-30	25-30	25-30
Номінальний струм	A	140	160	160
Ємність електрода	mm	2,0-5	2,0-5	2,0-5
Генератор				
Макс. Вихід змінного струму	kVA	3,5	3,5	3,5
Номінальна потужність змінного струму	kVA	2,8	2,8	2,8
Номінальний струм	A	11	11	11
Вихідна напруга змінного струму	Volt	230	230	230
Частота змінного струму	hz	50	50	50
Чинник сили	CosQ	1	1	1
Двигун				
Модель	mm	188 FD	186FAGE	186FAGE
Тип		-	З повітряним охолодженням - 4-тактний одноциліндровий з прямим упорскуванням	
Зміщення	cm ³	-	418	418
Макс. Вихідна потужність	Hp - 3600rpm	-	10	10
Місткість паливного бака	lt	-	16	24
Споживання палива	gr/kW-H	-	240	240
Стартова система		-	Електричний старт	Електричний старт
Час безперервної роботи	hr	-	8	8/12
Ємність олії	lt	-	1.65	1.65
Рівень шуму	dB(A) @7mt	-	72	69
Інші				
Автоматичний регулятор напруги		√	√	√
Очисник повітря великої ємності		√	√	√
Глушник великої ємності		√	√	√
Попередження про олію		√	√	√
Вольтметр		√	√	√
Автоматичний вимикач змінного струму		√	√	√
Паливомір		√	√	√
Батарея		√	√	√
Комплект візка з 4 колесами		√	√	√
Параметри	LxWxH (mm)	740x490x615	740x490x615	960x560x725
Суха вага	(kg)	106	106	178



www.jcbenergy.es