



БЕНЗИНОВІ ПОРТАТИВНІ ГЕНЕРАТОРИ СЕРІЯ JPG



www.jcbenergy.es

БЕНЗИНОВІ ПОРТАТИВНІ ГЕНЕРАТОРИ - СЕРІЯ JPG

ГРУПА		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
Вихідна потужність	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
Макс. Вихідна потужність	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
Напруга	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
Частота	Hz	50/60	50/60	50/60	50
Кількість фаз		Однофазова	Однофазова	Однофазова	Однофазова
Тип регулювання напруги		AVR	AVR	AVR	AVR
Режим роботи		посібник/ електричний	посібник/ електричний	посібник/ електричний	електричний
Місткість паливного бака	L	15	40	40	41
Споживання палива	л/час	1.45	2,65	3.6	5.8
Безперервний робочий час	час	8	15	11	7
Рівень шуму дБ(А) 25% з відривом 7 м		92/94	94/96	96/97	98
Вага нетто	kg	52	96	96	142
Розміри упаковки	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
Двигун		JC225	JC390	JC460	J670C
Об'єм циліндра	ml	223	389	458	670
Ємність олії	L	0,6	1.1	1.1	1.1
Навантаження	20GP/40GP/ 40HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108



www.jcbenergy.es