



# GENERADORES PORTÁTILES GASOLINA SERIES JPG



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

# GENERADORES PORTÁTILES DE GASOLINA -- SERIE JPG

GRUPO		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
Potencia nominal	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
Salida máxima	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
Voltaje nominal	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50
Número de fases		Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Tipo de regulación de voltaje		AVR	AVR	AVR	AVR
Sistema de arranque	dBa	Manual/ Eléctrico	Manual/ Eléctrico	Manual/ Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del tanque de combustible	L	15	40	40	41
Relación de consumo de combustible	L/H	1.45	2,65	3.6	5.8
Tiempo de funcionamiento continuo	h	8	15	11	7
Nivel de ruido dB(A) @ 7m		92/94	94/96	96/97	98
Peso neto KG		52	96	96	142
Dimensiones del paquete	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
Motor		JC225	JC390	JC460	J670C
Desplazamiento	ml	223	389	458	670
Capacidad de aceite	L	0,6	1.1	1.1	1.1
Carga	20GP/40GP /40HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)