

## GÉNÉRATEUR D'ESSENCE -- SÉRIE INVERTER

GROUPE		JP 3300i	JPO 5500İ	JP 9000i
Actuel	A	13/25/30	21,7/20,8	32,6/62,5/31,3
Puissance nominale	KW	3,0	5,0	7,5
Max. Sortir	KW	3,3	5,5	9
Tension nominale	V	230/120/100	230/120	230/120/240
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60
Numéro de phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé
Tension continue	V	12	12	12
Courant DC	A	8.3	8.3	8.3
Capacité du réservoir de carburant	L	3,7	16	3,7
Temps continu	(%50 load)	4	9	10,5
Poids net / kg		21,5	44	110
Moteur		JC164P	JC180P	JC460P
Déplacement	ml	145	312	459
Dimensions de l'emballage	mm	510/230/475	685/515/480	820/640/780
Prêt	20GP/40GP/40H Q	308/644/805	132/272/340	74/149/150

