

**JCBENERGY**  
GENERATOR

# KAYNAK JENERATÖRLERİ



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

GRUP		JBW 190	JDW 180E	JDW 180EC
<b>Kaynak Jeneratörü</b>				
Kaynak Akım Ayarı	A	50-190	50-180	50-180
Sürekli Çalışma Verimi	%	60	60	60
Kaynak Çalışma Voltajı	DCV	25-30	25-30	25-30
Sürekli Kaynak Akımı	A	140	160	160
Elektrot Kapasitesi	mm	2,0-5	2,0-5	2,0-5
<b>Jeneratör</b>				
Maksimum Çalışma Gücü	kVA	3,5	3,5	3,5
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	2,8	2,8	2,8
Sürekli Çıkış Akımı	A	11	11	11
Gerilim	Volt	230	230	230
Frekans	hz	50	50	50
Güç Faktörü	CosQ	1	1	1
<b>Motor</b>				
Model	mm	188 FD	186FAGE	186FAGE
Tip		-	Hava Soğutmalı-4 Zamanlı-Direkt Püskürtmeli-Tek Silindirli	
Silindri Hacmi	cm <sup>3</sup>	-	418	418
Maksimum Çıkış Gücü	Hp -3600 d/dk	-	10	10
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	-	16	24
Yakıt Sarfiyatı	gr/kW-saat	-	240	240
Çalıştırma Şekli		-	Marşlı	Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	-	8	8/12
Yağ Kapasitesi	lt	-	1.65	1.65
Gürültü Seviyesi	dB(A) @7mt	-	72	69
<b>Diğer</b>				
Otomatik Voltaj Regülatörü		√	√	√
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi		√	√	√
Yüksek Kapasiteli Egzoz		√	√	√
Susturucusu				
Yağ İkazı		√	√	√
Voltmetre		√	√	√
AC Devre Kesici		√	√	√
Yakıt Göstergesi		√	√	√
Akü		√	√	√
Dört Tekerlek ve Taşıma Sistemi		√	√	√
Boyutlar	UxGxY (mm)	740x490x615	740x490x615	960x560x725
Boş Ağırlık	(kg)	106	106	178





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)