



BENZİNLİ PORTATİF GENERATOR JPG SERİYASI



www.jcbenergy.es

BENZİNLİ DAŞINABİLƏN/ PORTATİV GENERATORLAR -- JPG SERİYASI

QRUP		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
Çıxış Gücü	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
Maks. Çıxış Gücü	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
Gərginlik	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
Tezlik	Hz	50/60	50/60	50/60	50
Fazaların sayı		Tek Faz	Tek Faz	Tek Faz	Tek Faz
Gərginliyin tənzimlənməsi növü		AVR	AVR	AVR	AVR
İş rejimi		Manuel/ Electric	Manuel/ Electric	Manuel/ Electric	Electric
Yanacaq çəninin tutumu	L	15	40	40	41
Yanacaq sərfi	L/saat	1.45	2,65	3.6	5.8
Davamlı İş Vaxtı	saat	8	15	11	7
Səs səviyyəsi dB(A) 25%@ 7m		92/94	94/96	96/97	98
Xalis çəki	kg	52	96	96	142
Paket Ölçüləri	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
Mühərrik		JC225	JC390	JC460	J670C
Silindr Həcmi	ml	223	389	458	670
Yağ tutumu	L	0,6	1.1	1.1	1.1
Yükləmə	20GP/40GP/4 0HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108

JCBENERGY generator texnologiyasında davam edən inkişafalara görə xəbərdarlıq etmədən bu cədvəldə göstərilən dəyərləri dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır..



www.jcbenergy.es