



GÉNÉRATEURS PORTABLES À ESSENCE SÉRIE JPG



www.jcbenergy.es

GÉNÉRATEURS PORTABLES À ESSENCE -- SÉRIE JPG

GROUPE		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
Puissance nominale	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
Max. Sortir	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
Tension nominale	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60	50
Numéro de phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Type de régulation de tension		AVR	AVR	AVR	AVR
Système de démarrage	dBA	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Manuel/Électrique	Électrique
Capacité du réservoir de carburant	L	15	40	40	41
Rapport de consommation de carburant	L/H	1.45	2,65	3.6	5.8
Temps de fonctionnement continu	h	8	15	11	7
Bruit dB(A) 25%@ 7m		92/94	94/96	96/97	98
Poids net / kg		52	96	96	142
Dimensions du colis	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
Moteur		JC225	JC390	JC460	J670C
Déplacement	ml	223	389	458	670
Capacité d'huile	L	0,6	1.1	1.1	1.1
Prêt	20GP/40GP/40HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108



www.jcbenergy.es