



BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖRLER

JPG SERİSİ



www.jcbenergy.es

BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖRLER -- JPG SERİSİ

GRUP		JPG 3000	JPG 5500	JPG 7500	JPG 13000E
Çıkış Gücü	KW	2.7/3	5.0/5.5	7.0/7.5	10,0
Maks. Çıkış Gücü	KW	3/3.2	5.5/6.0	7.5/8.5	11,2
Voltaj	V	230/120/240	230/120/240	230/120/240	230
Frekans	Hz	50/60	50/60	50/60	50
Faz Sayısı		Tek Faz	Tek Faz	Tek Faz	Tek Faz
Voltaj Düzenleme Tipi		AVR	AVR	AVR	AVR
Çalıştırma Şekli		Manuel/ Electric	Manuel/ Electric	Manuel/ Electric	Electric
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	15	40	40	41
Yakıt Sarfiyatı	L/saat	1.45	2,65	3.6	5.8
Sürekli Çalışma Süresi	saat	8	15	11	7
Gürültü Seviyesi dB(A) 25%@ 7m		92/94	94/96	96/97	98
Net Ağırlık	kg	52	96	96	142
Paket Boyutları	mm	610/460/480	730/556/660	730/556/660	770/630/887
Motor		JC225	JC390	JC460	J670C
Silindir Hacmi	ml	223	389	458	670
Yağ Kapasitesi	L	0,6	1.1	1.1	1.1
Yükleme	20GP/40GP/ 40HQ	180/380/475	93/192/255	93/192/255	54/108/108



www.jcbenergy.es